PUZZI 9/1 BP ADV

For maksimal manøvredygtighed til rengøring af tæpper eller andet tekstil: Vores robuste Puzzi 9/1 Bp Adv batteridrevet Spray Ex-maskine med polstermundstykke og gulvmundstykke.



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

Ordrenr. **1.101-702.0**

- 9-liters rentvandstank, fremragende rengøringsresultater for tekstiler, robust
- 36 V batteridrevet enhed, robust membranpumpe, aftagelig 2-i-1 beholder
- Tæppemundstykke 240 mm, polstermundstykke til montering, sprøjte-/sugeslange 2,5 m.

Tekniske Data		
EAN-kode		4054278681221
Batteriplatform		36 V Batteriplatform
Kapacitet	**m²/h**	12 – 18
Vandtank rent/snavset vand	**l**	9 / 7
Luftgennemstrømning	**l/s**	57
Støvsugning	**kPa**	15
Spraymængde	**l/min**	0,5
Spraytryk	**MPa**	0,16 – 0,22
Turbineydelse	**W**	550
Pumpeydelse	**W**	4
Motorydelse	**W**	575
Lydniveau	**dB(A)**	70
ID tilbehør		ID 32
Antal batterier krævet	**Stk.**	1
Driftstid pr. opladning	**min**	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Opladningstid, hurtigoplade 80 % / 100 %	**min**	58 / 81
Udgangseffekt	**A**	6
Spænding (strømforsyning til batterioplader)	**V**	100 – 240
Frekvens (strømforsyning til batterioplader)	**Hz**	50 – 60
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	**kg**	7,6
Vægt inkl. emballage	**kg**	13

Leveringsomfang
Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
Sprøjtesugeslange: 2,5 m
Spray-Ex rør: 1 Stk. / 700 mm / Metal
Motorværnsfilter
Rentvandsfilter
Møbelmundstykke
Rum til rengøringstabs
Udtagelig 2-i-1-beholder
Rengøringsmiddel: RM 760 tabs / 2 Tablets
Spray-/sugepistol

Udstyr
Transportlås til slange
Integreret tilbehørsholder

Mål (L × B × H)	**mm**	540 × 332 × 460





Kraftigt Kärcher Battery Power+ 36V batteri

- Ledningsfri bevægelsesfrihed.
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Kompatibel med alle maskiner fra 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatform.



Holdbart, robust maskindesign

- Lang levetid sikrer høj effektivitet.
- Robust og slidstærk membranpumpe.
- To store knapper betjenes med hånden eller foden for nemheds skyld.



Sæt med omfattende tilbehør til tæpperengøring

- Fleksibel sugelæbe, som giver optimal sugevinkel og fremragende tørreresultater.
- 240 mm bredt mundstykke med integreret SprayEx-sugeslange.
- Ergonomisk tohåndsgreb, som giver større brugerkomfort.

Puzzi 9/1 Bp Adv, 1.101-702.0, 2026-10-16

TILBEHØR TIL PUZZI 9/1 BP ADV
1.101-702.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Ordrenr.	Beskrivelse	
TÆPPE-/ TEKSTILRENSERE				
Andet				
Spray-/sugepistol til Puzzi, DN32	1	4.130-000.0	Praktisk spray-/sugepistolgreb med nominel bredde DN 32 til rengøring af polstring, tekstiloverflader og tæpper med polstrings-, fuge- eller gulvmundstykker fra Puzzi tæpperensere fra Kärcher.	■
Spray-/sugerør til Puzzi, 775 mm langt	2	4.025-004.0	Spray-/sugerør, 775 mm langt, til Puzzi tæpperensere fra Kärcher. Røret er ideelt til rengøring af gulvtæpper med det fleksible gulvmundstykke.	■
D-håndtag til Puzzi spray-/sugerør	3	4.321-001.0	Perfekt til komfortabel tohåndet rengøring af tæpper med Puzzi tæpperensere. D-håndtaget til venstre- og højrehåndede fastgøres direkte på spray-/sugerøret med nominel bredde DN 32.	■
Gulvmundstykker				
Fleksibelt gulvmundstykke til Puzzi, 240 mm bredt	4	4.130-008.0	Gulvmundstykke med fleksibel gummiskraber og gennemsigtigt afsnit for optimal rengøring af tæpper med Puzzi tæpperenseren fra Kärcher. Bredde: 240 mm.	■
Tæpperensesæt med gulvmundstykke, 240 mm, til Puzzi	5	4.130-007.0	Praktisk tæpperensningssæt til Puzzi tæpperensere fra Kärcher. Sættet består af et fleksibelt gulvmundstykke (240 mm), et spray-/sugerør og et D-håndtag.	☐
Polstermundstykker				
Polstermundstykke (til montering i spray-/sugepistol)	6	4.130-001.0	Ideel til tæpperensning på trange områder: det kompakte, 110 mm brede polstermundstykke til brug sammen med spray-/sugepistolgrebet til Kärcher Puzzi tæpperensere.	■
Kort håndmundstykke til Puzzi	7	2.885-940.0	Ideelt til trange områder: Meget kort og ergonomisk polstermundstykke i plast med integreret håndtag (DN 32) til grundig rengøring med Kärcher Puzzi.	☐
Puzzi fugemundstykke, længde 253 mm	8	4.130-010.0	Fugemundstykke i plast til Kärcher Puzzi. Mundstykket kan ikke anvendes separat, men sættes direkte på Puzzi-maskinens sprøjte-/sugepistol. Ideelt til rengøring af polstrede møbler, bilinteriør og sæder samt fuger, sprækker og hjørner. Vandgennemstrømning: 1 l/min.	☐
Slanger til tæppe-/ tekstilrensere				
Spray-/sugeslange til Puzzi, 2,5 m lang	9	6.394-826.0	Spray-/suge-slange, 2,5 m lang. Velegnet til Puzzi tæpperensere fra Kärcher.	■
Puzzi spray-/sugeslange, 4,0 m	10	6.394-375.0	Spray-/suge-slange med en diameter på 32 mm og en længde på 4 m. Velegnet til Puzzi tæpperensere fra Kärcher.	☐
Adaptere til hårde overflader				
Gummiskraber-adapter til hårde gulve, lille, 240 mm	11	4.762-014.0	Adapter til hårde overflader til gulvmundstykke, 240 mm.	☐
BATTERIER				
36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri	12	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.	☐
OPLADERE				
Hurtigoplader Battery Power 36 V	13	2.445-033.0	Med hurtigopladeren kan 36 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatform.	☐
STARTER-KIT BATTERIER OG BATTERIOPLADERE				
Starter kit Battery Power 36 V / 5,0 Ah	14	2.445-065.0	Battery Power 36 V / 5,0 Ah startsæt inkluderer et 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri og en 36 V hurtigoplader. Til alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL PUZZI 9/1 BP ADV
1.101-702.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Ordrenr.	Beskrivelse	
BATTERIER				
Battery Power 36/40	15	2.445-108.0	4 Ah kapacitet til længere driftstid: Battery Power+ 36 V litium-ion-batteriet har et slagfast plastkabinet med IP55-beskyttelse og 4 LED'er til visning af batteriniveauet.	☐
Battery Power+ 36/80	16	2.445-110.0	8 Ah kapacitet til længere driftstid: Battery Power+ 36 V litium-ion-batteriet har et slagfast plastkabinet med IP55-beskyttelse og 4 LED'er til visning af batteriniveauet.	☐
Battery Power+ Batteri 36/75	17	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterer lange driftstider for Battery Power+ 36 V lithium-ion batteriet. Meget kraftfuldt, med Real Time Technology via LCD-display og beskyttelse mod overstrøm.	☐
Battery Power+ Batteri 36/60	18	2.042-022.0	Ekstremt kraftfuldt Battery Power+ 36 V lithium-ion batteri med en kapacitet på 6,0 Ah for en lang driftstid. Med innovativ Real Time Technology via LCD-display og spændingsovervågning.	☐
BATTERIOPLADERE				
Universal Battery Power+ 18-36 V Oplader	19	2.445-054.0	Universal Battery Power+ 18-36 V oplader med LED-indikator til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion-batterier. Velegnet til vægmontering.	☐
Hurtiglader Battery Power+ 36 V	20	2.445-045.0	Oplad Battery Power+ 36 V batteriet hurtig med en spænding på max. 6 A. Hurtiglader med LED-indikator. Lavt strømforbrug i standby. Kan vægmonteres.	☐
BEGYNDERSÆT				
Battery Power+ 36/40-startsæt	21	2.445-125.0	Battery Power+ 36/40-startsæt med 2 stk. 36 V / 4 Ah-batterier og en 36 V-hurtiglader. Velegnet til alle 36 V-maskiner på Kärchers Battery Power batteriplatform.	☐
Battery Power+ 36/80-startsæt	22	2.445-126.0	Battery Power+ 36/80-startsæt med 2 stk. 36 V / 8 Ah-batterier og en 36 V-hurtiglader. Velegnet til alle 36 V-maskiner på Kärchers Battery Power batteriplatform.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/75	23	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 med 2 36-V/7,5-Ah batterier og 36-V hurtigoplader til vores 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ batteriplatform enheder.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	24	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starter Kit til alle maskiner i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplatformen. Leveringsomfang: 2x 36 V/6,0 Ah batterier og den kompatible 36 V hurtigoplader.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør