

LVS 1/1 BP

Batteridrevet stangstøvsuger LVS 1/1 Bp med sublim sugekraft grundet cyklonfilterteknologi. Alsidig anvendelse, tretrins justerbar sugekraft, HEPA 13-filter, gulv- og fugemundstykke.



Ordrenr.

1.394-110.0

- Trådløs, fremragende rengøringsevne på alle gulve og overflader
- Cyklonfilterteknologi: konstant høj sugeevne
- Passivt gulvmundstykke, fugemundstykke, HEPA 13-filter, vægbeslag

Tekniske Data		
EAN-kode		4066529137777
Batteriplatform		18 V Batteriplatform
Beholdervolumen	l	0,35
Beholdermateriale		Plastik
Lydniveau	dB(A)	70
Luftgennemstrømning	l/s	12
Nominel ydelse	W	230
Støvsugning	mbar / kPa	140 / 14
Standardbredde		ID 35
Antal batterier krævet	Stk.	1
Batteritid pr. opladning	min	ecoefficiency tilstand: ca. 60 (5 Ah) / Effektindstilling: ca. 20 (5 Ah) / ecoefficiency tilstand: ca. 35 (3,0 Ah) / Effektindstilling: ca. 12 (3,0 Ah)
Output power, udgangseffekt	A	2,5
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	1,5
Vægt inkl. emballage	kg	2,9
Mål (L × B × H)	mm	1100 × 220 × 175

Udstyr		
Variant		Batteri og oplader medfølger ikke
ecoefficiency tilstand		■
Antal sugeslanger	Stk.	1
Længde på sugerør	mm	509
Sugerørets nøjagtige bredde	"	35
Materiale til sugerør		Plastik
Gulvmundstykke		■
Fugemundstykke		■
Motorværnsfilter		■
HEPA-filterttype		HEPA 13-filter
Tilbehørsholder		■
Væg montering		■
■ Medfølger		



Professionel kvalitet: særlig robust og holdbar

- Unik cyklonfilterteknologi giver konstant høj sugeevne.
- Børsteløs EC-motor giver lang levetid og høj slidstyrke.
- Innovativ og tidsbesparende: filtersystem, der er nemt at vedligeholde.



Enestående rengøringsevne

- Behovsbaseret rengøring: tre forskellige rengøringstilstande at vælge imellem.
- Fjerner effektivt støv og snavs fra alle overflader. Perfekt til pletvis rengøring.
- Batteridrift giver ubegrænset bevægelsesfrihed.



Meget effektivt HEPA 13-filter

- For de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder.
- Høj filtrerings- og separeringsgrad på 99,95 % tilbageholder små partikler.

TILBEHØR TIL LVS 1/1 BP 1.394-110.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
HEPA-filter				
HEPA	1	2.885-914.0	HEPA 13-filter med en udskillelsesgrad på 99,5%, certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019. Til forøgelse af filterkapaciteten og forbedring af blæseluften.	■
Filter til udblæsningsluft				
Sponge filter, 1 Stk., LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Motorbeskyttelsesfilteret beskytter motoren pålideligt mod snavs og forlænger levetiden på LVS 1/1 Bp og LVS 1/2 Bp batteridrevne tørstøvsugere. Indhold: 1 stk.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool brush complete LVS 1/1 Bp	3	9.759-489.0		■
Fugemundstykker				
Crevice nozzle packaged NW35	4	2.889-130.0		■
Automundstykker				
BILMUNDSTYKKE DN35, ID 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	□
Polstermundstykker				
Upholstery nozzle complete NW35	6	6.905-998.3		□
Sugebørster				
Suction brush packaged NW 35	7	2.889-221.0		□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerør, plastik				
Extension pipe LVS 1/1 Bp	8	9.774-750.0		■
YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE				
Wall bracket LVS 1/1	9	2.885-919.0		■
Nozzle clamp	10	9.774-757.0		■
Adapter Flexomate LVS 1/1	11	2.885-917.0		□
Set hand nozzle	12	2.889-361.0		□
BATTERIER				
18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri	13	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Battery Power batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 18 V Battery Power enheder.	□
18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri	14	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Battery Power batteri med innovative Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 18 V Batteri Power batteriplatform enheder.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL LVS 1/1 BP 1.394-110.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
STARTER-KIT BATTERIER OG BATTERIPLADERE				
Starter kit Battery Power 18 V / 2,5 Ah	15	2.445-062.0	Battery Power 18 / 25 startsæt inkl. 18 V / 2,5 Ah udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology og 18 V hurtigoplader. Til alle enheder på 18 V Kärcher batteriplatformen.	☐
Starter kit Battery Power 18 V / 5,0 Ah	16	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri og 18 V hurtigoplader: Battery Power 18/50 startsæt kan bruges til alle enheder på Kärcher 18 V batteriplatformen.	☐
BATTERIER				
Battery Power+ 18/30	17	2.445-042.0	Med Real Time Technology vist på en LCD-skærm: meget kraftfuldt Battery Power+ 18-volt lithium-ion batteri. Lang driftstid takket være en kapacitet på 3,0 Ah. Med spændingsovervågning og IPX5-beskyttelse.	☐
BATTERIPLADERE				
Universal Battery Power+ 18-36 V Oplader	18	2.445-054.0	Universal Battery Power+ 18-36 V oplader med LED-indikator til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion-batterier. Velegnet til vægmontering.	☐
Fast charger Battery Power+ 18/60	19	2.445-044.0	Hurtigoplader til alle 18 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion batterier. Ladestrom: 2,5-6 A. Med LED-driftsstatusindikator. Lavt standby-forbrug. Vægmontering.	☐
BEGYNDERSÆT				
Starter kit Battery Power+ 18/30	20	2.445-072.0	Battery Power+ 18/30 Starter Kit består af en 18 V hurtigoplader og 2 kompatible 18 V/3,0 Ah batterier med innovativ Real Time Technology.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør